

СОГЛАСОВАНО

Председатель объединенной
первичной профсоюзной организации

Стерлитамакского филиала УУНиТ
И.Р. Бадретдинов
«16» _____ 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Стерлитамакского филиала УУНиТ
И.А. Сыров
«16» _____ 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 104

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ В ТИПОГРАФИИ

ИОТ - 104

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе на цифровых копировально-множительных машинах допускаются лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным приемам труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. В дальнейшем на рабочем месте проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 3 месяца, очередная проверка знаний требований охраны труда - не реже одного раза в 12 месяцев.

1.3. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на другую с изменением технологического процесса или оборудования работники должны пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте.

1.4. Работник, выполняющий работы на копировально-множительных машинах должен соблюдать требования инструкции по эксплуатации машины и настоящей инструкции по охране труда.

1.5. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правильно их применять.

1.6. Оборудование и рабочее место следует держать в чистоте и порядке. Все приспособления, инструменты должны быть в исправном состоянии и находиться в отведённых для них местах.

1.7. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасность поражения электрическим током;
- опасность травмирования движущимися частями оборудования, острыми краями бумаги;

1.8. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, привести ее в порядок. Приготовить средства индивидуальной защиты, проверить их целостность.

2.2. Осмотреть оборудование и рабочее место. Проверить исправность оборудования, включающих и выключающих устройств, надежность функционирования предохранительных приспособлений, наличие защитного заземления. Убрать все лишние предметы.

2.3. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.

2.4. Обо всех замеченных недостатках и неисправностях сообщить руководителю работ и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Замену модулей ксерографии, фотобарабанов и иных узлов цифровой машины проводить в соответствии с инструкцией использования аппарата.

3.2. После каждой замены и чистки тонер-картриджей и бункеров отработанного тонера мыть руки теплой водой с мылом.

3.3. Рассыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом.

3.4. Запрещается:

чистку аппарата проводить, не отключив оборудование от сети; опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;

- допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе;

- передоверять оборудование другому лицу;

- работать на аппарате с треснувшим стеклом;

- производить ремонт аппарата;

- работать на аппарате одновременно двум рабочим;

- покидать рабочее место, не выключив аппарат;

- вынимать застрявшие листы, не отключив оборудование;

- опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возгорании, немедленно отключить аппарат, обесточить электросеть за исключением осветительной сети, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения.

4.2. Если на металлических частях аппарата обнаружено напряжение (ощущение тока) отключить аппарат, доложить мастеру о неисправности и без его указаний к работе не приступать.

4.3. Отключить оборудование при прекращении подачи электроэнергии или возникновении вибрации и шума.

4.4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин случившегося.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Выключить машину, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, привести в порядок рабочее место.

5.2. Снять спецодежду, убрать в шкаф.

5.3. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

Разработал:


Заведующий
редакционно-издательским сектором



Кирилов А.В.

Согласовано

Зам. директора по АХР



Э. В. Гизитдинов

Специалист по ОТ



Ю. В. Скачкова